Manual de Usuario

REL00010

www.bidcom.com.ar

INICIACIÓN:

Quite los plásticos de seguridad del reloj y del control remoto (están ubicados de forma tal que la batería no hace contacto con el dispositivo)

Conecte el reloj a la computadora por medio del cable USB durante unas 8 horas por primera vez hasta que la carga de la batería finalice.

Inserte una MicroSD en la ranura correspondiente, mueva el interruptor de “off” a “on”, tape la parte trasera del reloj y ya estará listo para filmar.

FECHA Y HORA

Presione el botón “set” y verá el numero 2010 titilar en la pantalla. Este número hace referencia al año actual, modifíquela con los botones “up” y “down”.

Presione “set” para aceptar y pasar a la siguiente configuración. El próximo numero titilar será el mes, seguido del día, luego la hora y por último los minutos.

ALARMA

En standBy, presione MODE para setear la alarma. Apriete el botón SET para ir seleccionado lo que desea modificar (hora, minutos, intervalo, sonido) y los botones UP y DOWN para ir cambiando los números. Mantenga presionado unos segundos el botón MODE para salir y volver al modo StandBy donde le figurara la hora.

USO

Si el reloj está marcando la hora, mantenga dos segundos presionado el botón On/Off del control remoto, vera una luz azul encenderse, esto significa que entro en modo StandBy.

Funciones

Filmación:

Para filmar presione una vez el botón REC, la luz azul se apagara después de titilar tres veces. Apartir del primer destello azul la cámara ya estará grabando. Para detener la filmación vuelva a presionar el botón REC del control remoto, volverá a ver la luz azul encenderse.

Grabación de Audio:

En modo StanBy presione el botón de AUDIO una sola vez para empezar a grabar el sonido ambiente. La luz azul titilara tres veces y se apagara.

Para detener la grabación vuelva a presionar el botón de AUDIO.

Fotografía:

Para tomar una fotografía estando la cámara en modo StandB y, deberá presionar una sola vez el botón FOTO. Vera la luz azul encenderse una vez y volverse a apagar. En ese momento el dispositivo habrá tomado una imagen.

Activación por Detección de Movimiento:

Para filmar con activación de movimiento, cuando el dispositivo este en modo StandBy deberá presionar una vez el botón MOVE del control remoto. Titilara una luz azul y apartir de ese momento cada vez que la cámara detecte algun tipo de movimiento empezara a grabar durante un tiempo determinado.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados